

Planification du Projet de Construction Mécanique

-
- 1. Etude du Cahier des charges & traduction en spécifications.**
 - 2. Identifier et caractériser les fonctions techniques que le mécanisme doit accomplir:**
 - Déterminer les fonctions techniques en fonction du cahier des charges (*cf. cours semaine 7 de M. Soubielle*).
 - Lier des critères et valeurs à ces fonctions.
 - 3. Evaluer les mouvements, forces/moment et vitesses nécessaires.**
 - 4. Brainstorming:**
 - Générer des idées: Pas de « Non, ..., mais ... » négatif, utiliser le « Oui, ... et ... » positif
 - Considérer les solutions existantes et commerciales.
 - 1. Définir des concepts mécaniques (~3 idées originales et existantes).**
 - 2. Hiérarchiser (critiquer) les concepts en fonction de leurs chances de succès, avantages et inconvénients.**
 - 3. Choisir le concept à développer pendant le projet.**

1. Etudier le concept à développer pendant le projet

2. Etablir le modèle physique du concept (dimensionnement):


- Etudier les forces/couples et vitesses mises en œuvre à l'intérieur du mécanisme et à l'interface entre le mécanisme et ses entrées/sorties.
- Mettre en équation le modèle physique (équations du mouvement, puissances, énergies, travail, rendements, ...).

avec vos connaissances actuelles et recherchées.

3. Dimensionner le concept en fonction des résultats du modèle.

Déduire le dimensionnement des éléments mécaniques concernés.

4. Commencer à mettre en forme sur CATIA.



Modèle:

$$(F_s, v_s, C_s, \omega_s) = f(F_e, v_e, C_e, \omega_e)$$

Faire intervenir le temps dans les systèmes mécaniques synchronisés.

Puissance sans pertes :

$$P = C_e \times \omega_e + F_e \times v_e = C_s \times \omega_s + F_s \times v_s$$



Rendement:

$$\eta = \frac{\text{Travail Sortie}}{\text{Travail Entrée}} = \frac{W_S}{W_E}$$

Rendement Instantané:

$$\eta = \frac{\text{Puissance Sortie}}{\text{Puissance Entrée}} = \frac{P_S}{P_E}$$

Par mécanisme:

Engrenage (une paire de roues dentées droites) 98%

Courroie crantée 98%

Courroie plate 98%

Courroie trapézoïdale 70 a 96%

Roulement à bille 99% (faibles charges dans le projet)

Vis sans fin (filetage trapézoïdal) 25-90%

Vis sans fin (douille à billes) 98%

1. Réaliser le 3D des différentes pièces (considérer l'usinabilité).
2. Sélectionner les pièces commerciales nécessaires:
Roulements, Coussinets, Roues dentées, Courroies, ... selon fiches techniques et informations fournisseurs (liste fournisseurs sur Moodle). Obtenir les 3D des fournisseurs ou les faire.
3. Construction progressive et itérative, depuis le grossier vers le détail.
4. Archiver la documentation des pièces commerciales pour le rapport.
5. Réaliser l'assemblage 3D: Vérifier que l'assemblage est montable.
6. Réaliser les plans de fabrication (2D des pièces) et d'ensemble (assemblage).
7. Conclure 3D semaine 6.

1. Réaliser la présentation du projet selon instructions

Textes et explications, dessins et schémas clairs.

Modèle physique explicite avec développement des équations et applications numériques (unités).

Numérotation des pièces homogène dans la présentation et le rapport.

Vérifier que la présentation contient toutes les parties demandées.

2. Finalisation des dessins de fabrication et d'ensemble du mécanisme

Autant de dessins que de pièces usinées, vues, échelle, axes, coupes, hachures, cotation

dimensionnelle, ajustements, tolérances générales, cartouche

Dimensions hors tout, nomenclature

3. Vérifier les montages des coussinets, roulements à billes, roues dentées, courroies, entraxes

4. Vérifier que le mécanisme respecte le cahier des charges et le tableau de spécifications

Masse, encombrement, etc.